



# LED 充電式ライト 取扱説明書

## TCXE-1, TCXE-2, TCXE-B

このたびは、**TRUSCO LED 充電式ライト**をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、飛散防止ポリカーボネイトレンズを採用し耐衝撃性・耐候性に優れていますので工場倉庫・店舗などで末永くご使用いただけます。

### 充電機器ご使用時の安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※火災、感電、ケガ、その他不慮の事故をさけるためにも、下記の安全に関する注意事項を必ずお読み下さい。

- **ライト本体の清掃、点検の際は必ず電源を“OFF”にする**  
充電器のコードが本体に接続されていないことも確認してください。
- **専用の充電器以外の充電器を使用して、充電をしない**
- **専用充電電池以外の電池を使用しない**
- **フェイスキャップ(LED 球側)側を下にして立てたまま放置しない**
- **充電器を持ち運ぶ際、コードを持って引っ張ったり、振り回さない**
- **充電器に延長コードは接続しない**  
※直接家庭用 100V 電源に接続してください。
- **破損した充電器本体、或いはコード、プラグは絶対に使用しない**
- **充電電池は高温の環境下や、火の中には放置、または廃棄しない**  
毒性物質の発生や、爆発の危険性があります。これらの化学物質は皮膚や衣服、ライト本体に悪影響を与える危険性があります。
- **充電電池の外装が破れ、電解物質が露出している場合は決して素手で触らない、また絶対に目に入れない**
- **充電器が故障した場合、自分で修理・分解等しない**  
ご購入店にご相談ください。
- **本製品は照明器具以外の用途で使用しない**

### 電解物質が目や皮膚に付着した場合の処置方法

1. 衣服に付着した場合はただちに石鹸水で電解物質を洗い流してください。
2. 皮膚に付着した場合はレモンジュースや酢等の弱酸性の液体で中和させた後、水で洗い流してください。
3. 電解物質が目に入った場合は、最低でも 10 分は洗い流し、専門医師の診察を受けてください。

本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。

※この取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

## 専用充電電池 ( ニッカド電池 ) のお取扱のご注意

- 初めてご使用になるとき、または長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからご使用ください。
- 温度がマイナス 12℃以下の環境では、充電しないでください。
- 充電電池が完全に消耗した状態で、ライトのスイッチを“ON”にしたままにしないでください。充電電池に過度の負荷が掛かり、電池寿命を短くする原因となります。ライトの明かりが薄暗くなったと感じたら、再充電の目安です。
- 2、3 ヶ月に 1 度、充電電池を完全放電させ、完全充電してください。
- 定期的に本体の電池接点部を点検および清掃し、きれいに保ってください。
- 充電電池内部の電解物質が漏れると、内部から白い粉末状の物質が表れます。電解物質を目にいれたり、素手で触れたりしないでください。ライト本体への影響を避けるため、漏れ出した電解物質は早めに取り除いてください。

## 専用充電電池の初回使用時のご注意

- 充電電池の品質を保つ為、出荷時には充電されておられません。初めに、パッケージに記載されている定格時間充電してから、使用してください。
- ニッカド電池の性能を完全に発揮させる為、充電・使用・完全放電を繰り返してご使用ください。

## 専用充電電池の充電方法

1. 充電器のコンセントを 100V 家庭用コンセントに差し込んでください。充電器の上のランプが緑色に点灯します。
2. 充電器のプラグをライトの差込口に接続してください。
3. 充電中は充電器の上のランプが緑色から赤色に変化します。充電が完了するとランプが緑色に変わります。
4. 充電終了後、充電器から外し保管してください。
5. 充電電池に異常があった場合、赤色に点滅します。

## 専用充電電池の挿入方法

専用充電電池に表示されている矢印方向をライトのヘッドに向けて挿入します。

## お手入れ

- 充電電池の電気接触面は常に清潔に保ってください。電気接触面の問題で通電不能になった場合は、充電電池の交換が必要になります。
- ライトを長期間 ( 3 ヶ月以上 ) 使用されない時は、液漏れ等を避けるため、必ず充電電池を本体から抜いて保管してください。
- ライトを直射日光、水、化学薬品、ガス等の影響を常に受ける環境下には放置しないでください。色の変色や、本体の故障を引き起こす原因となります。
- このライトに使用するバッテリーは必ず専用充電電池をご使用ください。

## LED 球の交換

交換できません。

## 廃棄処理

専用充電電池はリサイクル可能な製品です。廃棄の際は、お住まいの地域の自治体法令に従い、リサイクル回収処理にご協力ください。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

**Made in China**

総発売元 **トラスコ中山株式会社**  
お客様技術相談窓口 テクノセンター  
**TEL 0120-509-849**  
**FAX 0120-509-839**

〒578-8501 大阪市西区新町 1-34-15  
E-mail : [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

0901-PD-3 版