



重量 ツールワゴン SR型 NR型

取扱説明書

このたびは、トラスコ・ツールワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、中棚板を50mmピッチで移動でき、両面使用が可能です。塗装は焼付け塗装でサビ・キズに強く、汚れも目立ちません。工場倉庫で、末長くご使用いただけます。

1台当りの最大荷重は**250kg**、棚板1段当りの耐荷重は、均等で100kgです。
引出し1個当りの耐荷重は、均等で10kgです。

※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■作業台や運搬車として使用しない

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■傾斜地でとめる時は必ずブレーキをかける

ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

■段差のはげしい所では使用しない

深みにはまった時は無理やり引っぱったり押したりしない。板が曲がったり、キャスターがはずれワゴンが破損することがあります。

■引出しの開閉は、ゆっくり静かに行う

指などをはさみ、けがをするおそれがあります。

■引出しには耐荷重以上収納しない

引き出した時に、転倒するおそれがあります。

■2コ以上の引出しを同時に引き出さない

バランスを失って、ワゴンが転倒するおそれがあります。

■かたよった収納はしない

バランスを失って、ワゴンが転倒するおそれがあります。

■引出しを引き出したままにしない

バランスを失って転倒し、けがをするおそれがあります。

■移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ

引出しが飛び出したり、荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない

切断面や取付けビスの先端などで、けがをするおそれがあります。

■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない

ワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあります。

■火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■改造や無理な修理、分解はしない

取付けミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。

■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

仕様

品 番		SR-3P NG SR-3P GN	NR-3P NG NR-3P GN	SR-3F NG SR-3F GN	NR-3FP NG NR-3FP GN	SR-FP3 NG SR-FP3 GN	
外寸（間口×奥行×高さ）mm		600×400×800	750×500×800	600×400×800	750×500×800	600×400×800	
構成部材	支柱	4	4	4	4	4	
	棚板	3	3	2	2	3	
	パーテーション	6	6	0	4	6	
	ディバイダー	18	18	0	12	18	
	引出し	0	0	横2列×1個			
	キャスター	100φ自在・ストッパー付×2 固定・ストッパーなし×2					
	ハンドルセット	ハンドル×1 ハンドル取付金具×2					
棚板1枚均等荷重		100kg					
引出し1個均等荷重		――	――	10kg×2	10kg×2	10kg×2	

品 番		SR-3W NG SR-3W GN	NR-3W NG NR-3W GN	SR-3FWP NG SR-3FWP GN	NR-3WF NG NR-3WF GN
外寸（間口×奥行×高さ）mm		600×400×800	750×500×800	600×400×800	750×500×800
構成部材	支柱	4	4	4	4
	棚板	3	3	2	2
	パーテーション	0	0	4	0
	ディバイダー	0	0	12	0
	引出し	0	0	横2列×1個	
	背板	1	1	1	1
	側板	2	2	2	2
	キャスター	100φ自在・ストッパー付×2 固定・ストッパーなし×2			
	ハンドルセット	ハンドル×1 ハンドル取付金具×2			
棚板1枚均等荷重		100kg			
引出し1個均等荷重		—	—	10kg×2	



SR-3P NG
(NR-3P NG)



SR-3F GN



NR-3FP GN



SR-FP3 NG



SR-3W GN
(NR-3W GN)



SR-3FWP GN



NR-3WF GN